

2.Spis treści

1.Strona tytułowa	1
2.Spis treści	2
3.Oświadczenie projektanta	3
4.Uprawnienia projektanta	4
5.Techniczne warunki zasilania	8
6.Wypis z rejestru gruntów i uzgodnienia ZUD	9
7.Informacja do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	10
8.Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji.....	12
9.Opis do planu zagospodarowania.....	13
10.Opis techniczny	13
11.Zestawienie montażowe	15
12.Zestawienie podstawowych materiałów do budowy	16
13.Uwagi końcowe.....	16
14.Rysunki techniczne	16

8. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji

Na podstawie Prawa budowlanego Dz.U.z 2013r poz 1409.

Inwestycja nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko i zaprojektowana jest zgodnie z normami i wymaganiami technicznymi

1. PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze
3. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
4. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
6. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa oraz przepisami prawnymi

Najważniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze wiejskim- ulice

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje obszar pasa drogowego ulic Skansenowa na działkach nr: 402/4 oraz na działce nr 402/9

Jest to obszar zabudowany objęty miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego. Nie jest objęty obszarem konserwatora zabytków, ani nie leży w obszarze Natura 2000

Projektowana linia zachowuje normatywne odległości od innych obiektów na podstawie norm energetycznych

9.Opis do planu zagospodarowania

Niniejsze opracowanie jest dokumentacją projektową wykonania linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Antonie gm. Olszewo-Borki ul. Skansenowa

Projektowana inwestycja prowadzona jest w oparciu o uzgodnienia z Gmina Olszewo-Borki - inwestorem

Inwestycja nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko. Nie jest objęty obszarem konserwatora zabytków, ani nie leży w obszarze Natura 2000.

Na planie zagospodarowania linię napowietrzną oświetlenia ulicznego oznaczono kolorem czerwonym, lampy oświetlenia kolorem niebieskim

Całkowita długość linii napowietrznej oświetlenia wynosi 70m, ilość słupów 2 szt.

10.Opis techniczny

10.1 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Antonie gm. Olszewo-Borki

10.2 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora –Gmina Olszewo-Borki
- techniczne warunki zasilania wydane przez RE Ostrołęka
- obowiązujące Polskie Normy
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych Wydanie IV zaktualizowane
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (DZ.U.Nr 75 poz.690)

10.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres:

- Budowa linii oświetleniowej wraz z montażem lamp

10.4 Zasilanie obiektów w energię elektryczną – stan istniejący

Stan istniejący stanowi linia napowietrzna nN AsXSn 4x70 zasilona ze stacji transformatorowej Antonie Drukarnia [10-1859] do słupa nr 32/2/K-E10,5/10 .

10.5 Zasilanie obiektów w energię elektryczną – stan projektowy

Od istniejącego słupa nr 32/2 (zaciski na linii energetycznej stanowią podział własności) poprowadzić projektowaną linię oświetleniową AsXSn 2x25 do słupa nr G1/ KK-E10,5/4,3 na którym należy zamontować złącze pomiarowe – SO. Ze złącza wyprowadzić obwód nr 1 przewodem AsXSn 2x25 do słupa nr G2/K-E10,5/4,3

Na wskazanych na rysunkach słupach zamontować oprawy typu Voltana 3 ze źródłem światła LED 55W/4843lm, należy montować na wysięgnikach o długości 1,5m. W celu uzyskania najlepszych efektów oświetlenia oprawy należy skierować w kierunku drogi pod kątem 15°

Do opraw oświetleniowych dobrano przewód YDY3x1,5mm² , a zabezpieczenie jako BiWts 6A .

Na słupie końcowym G2, zamontować ograniczniki przepięć z odłącznikiem sygnalizacyjnym.

10.6 Opis ochrony przeciwporażeniowej

Zgodnie z warunkami technicznymi jako system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano system TN-C. System TN-C polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem PEN – ochronno-neutralnym. Przed oddaniem linii do eksploatacji należy dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzając protokół.

Jako podstawową ochronę przeciwporażeniową zastosowano izolowanie części czynnych i obudowy ochronne. Słupy krańcowe linii uziemić do wartości $10 [\Omega]$.

Jako ochronę przeciwprzepięciową zastosować ogranicznik przepięć typu ASA 500/5 BO

10.7 Pomiar energii elektrycznej

1. Układ pomiarowo- rozliczeniowy stanowi: skrzynka umieszczona na słupie nr G1, zabezpieczenie przedlicznikowe 16A, licznik 1fazowy energii czynnej

12.Zestawienie podstawowych materiałów do budowy

Lp	Materiał	j. m	Ilość
1	Przewód AsXSN 2x25mm ²	m	87
2	Ograniczniki przepięć ASA 500/5 BO	szt	1
3	Oprawy ośw LED Voltana 3 55W/4843lm	kpl	2
4	Zacisk przebijający izolacje SL22.1	szt	6
5	Skrzynka bezpiecznikowa kompletna SV19.25	szt	2
6	Wysięgniki dla żerdzi E dł. 1,5m	szt	2
7	Bednarka ocynkowana FeZn 25x4	mb	32
8	Pręty uziemiające fi16 dł 6m	szt	8
9	Uchwyt odciągowy SO117.225	szt	4
10	Hak wieszakowy SOT29	szt	4
11	Przewód 3x1,5 mm ²	m	6
12	Taśma stalowa COT36+COT37	kpl	4
13	Żerdź E10,5/4,3	szt	2
14	Ustoje płytowe UP3	kpl	2
15	Rura osłonowa fi 50	m	16
16	Złącze pomiarowe SO	kpl	1

13.Uwagi końcowe

całość robót wykonać zgodnie z projektem;

- ochronę przeciwporażeniową zrealizować w oparciu o P SEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa” z 2001r.;
- oświetlenie zrealizować w oparciu o normy PN-CEN/TR 13201-1 Oświetlenie dróg.
- po realizacji robót wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemień dodatkowych;
- zastosowane materiały i urządzenia elektryczne muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

14.Rysunki techniczne